

## 多功能密碼門禁機



### 名稱

多功能密碼門禁機

### 型號

PG-106K

### 品牌

鵬驥

代理商：利進(商業系統)有限公司

[www.profitoa.com.hk](http://www.profitoa.com.hk)

### 產品簡介

- 高級 ABS 材料防水設計，可設定多組密碼，密碼位數可選 4 位至 8 位數，可設定嘗試錯誤 1~9 次警報，具備防破壞接點及一區域防盜迴路，當被破壞或侵入時具有警報輸出信號，具門鈴按鈕輸出。

### 產品特色

- 本系列產品具有開門監視、開門時間控制及防止企圖闖入者等警報系統功能，並可與防盜、保全系統配合使用，使安全系統達到真正保全功能。
- 設定之密碼及管理人員碼，儲存於記憶體內肉眼看不見安全性高，而且設定之密碼及數據碼不因停電而消失。
- 可同時設定 1 組至 7 組密碼，供多項應用。可針對某一組密碼進行更新，使用管理最方便。另有 96 組密碼之特殊機種可供選用。
- 密碼位數可由 4 位至 8 位數，可依實際方便與安全需要隨時更改。
- 已設定之密碼或 8 位數管理者密碼外洩時，可隨時變換。
- 欲防止企圖闖入者亂按號碼輸入設定 1 次至 9 次嘗試錯誤次數，達此次立即發出警報，警報時間亦可自由設定 1 秒至 99 秒。
- 可針對不同控制設備，設定其控制接點接通 1 秒至 99 秒，或長時間接通，適用範圍最廣。
- 外殼具備防破壞接點及一區域防盜迴路，當被破壞或侵入時具有警報輸出信號。

### 產品規格

- 尺寸： 137(L) x85(W) x29(H) mm
- 重量： 330g ±5%
- 外殼： ABS 塑膠外殼（防水）
- 鍵盤： 4 x 3 防水塑膠按鍵
- 輸入點：三組信號輸入點（按鈕開門、防盜及開門監視）
- 輸出點：四組信號輸出點（開門輸出、警報輸出、防破壞輸出、門鈴）
- 操作環境：溫度 -15 °C ~ 50 °C 、相對濕度 20%~90%
- 操作電源： 12V DC 300mA standby,500 mA on relay operation

\*所載規格，本公司有修改權利，如與實品不符，以實品為準